

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gb	Dim	Ad
(1)	5 TH ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Special		72	
(2)	4 TH Elec	3	Etc Source4 19deg 575w	Special		56	
(3)	4 TH Elec	2	Etc Source4 19deg 575w	Special		35	
(4)	4 TH Elec	1	Etc Source4 19deg 575w	Special		36	
(11)	1 ST ELEC	3	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11		59	
(12)	1 ST ELEC	4	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11		58	
(13)	1 ST ELEC	2	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11		38	
(14)	1 ST ELEC	5	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11		57	
(15)	1 ST ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11		37	
(21)	2 ND ELEC	3	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21		60	
(22)	2 ND ELEC	4	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21		80	
(23)	2 ND ELEC	2	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21		18	
(24)	2 ND ELEC	5	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21		79	
(25)	2 ND ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21		17	
(31)	3 RD ELEC	3	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31		55	
(32)	3 RD ELEC	4	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31		54	
(33)	3 RD ELEC	2	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31		34	
(34)	3 RD ELEC	5	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31		53	
(35)	3 RD ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31		33	
(50)	A PIPE SR CAT	1	Etc Source4 50deg 575w	SR Quarter Sides		125	
(51)	B PIPE SL CAT	1	Etc Source4 50deg 575w	SL Quarter Sides		81	
(52)	A PIPE SR CAT	2	Etc Source4 50deg 575w	SR Quarter Sides		132	
(53)	B PIPE SL CAT	2	Etc Source4 50deg 575w	SL Quarter Sides		82	

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gb	Dim	Ad
(54)	A PIPE SR CAT	3	Etc Source4 50deg 575w	SR Quarter Sides		129	
(55)	B PIPE SL CAT	3	Etc Source4 50deg 575w	SL Quarter Sides		84	
(60)	6 TH ELEC	8	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SR Center Sides		49	
(61)	6 TH ELEC	1	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SL Center Sides		32	
(62)	7 TH ELEC	8	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SR Center Sides		65	
(63)	7 TH ELEC	1	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SL Center Sides		8	
(64)	8 TH ELEC	8	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SR Center Sides		44	
(65)	8 TH ELEC	1	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SL Center Sides		24	
(201)	6 TH ELEC	5	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		52	
(202)	6 TH ELEC	7	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		50	
(203)	6 TH ELEC	3	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		30	
(211)	7 TH ELEC	5	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		48	
(212)	7 TH ELEC	7	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		66	
(213)	7 TH ELEC	3	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		6	
(221)	8 TH ELEC	5	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		41	
(222)	8 TH ELEC	7	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		43	
(223)	8 TH ELEC	3	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201		22	
(301)	6 TH ELEC	4	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		29	
(302)	6 TH ELEC	6	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		51	
(303)	6 TH ELEC	2	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		31	
(311)	7 TH ELEC	4	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		25	
(312)	7 TH ELEC	6	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		67	

Channel	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gb	Dim	Ad
(313)	7 TH ELEC	2	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		7	
(321)	8 TH ELEC	4	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		21	
(322)	8 TH ELEC	6	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		42	
(323)	8 TH ELEC	2	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301		23	
(401)	(house) Grid Central	1	Par 38 House Lights 75w	House Central		182	
(402)	(house) Grid Perimeter	1	Par 38 House Lights 75w	House Lights Perimeter		183	
(403)	(house) Grid Upstage	1	Par 38 House Lights 75w	House Lights Upstage		184	
(404)	(house) BALCONY	1	House Light 60w	House Balcony Center		444	
(450)	(house) SR & SL VOMS	1	"Jelly Jar" Vapor Sconce 60w	Vom Lighting		188	

Dim	Chan	Ad	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gb
6	(213)		7 TH ELEC	3	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
7	(313)		7 TH ELEC	2	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
8	(63)		7 TH ELEC	1	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SL Center Sides	
17	(25)		2 ND ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21	
18	(23)		2 ND ELEC	2	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21	
21	(321)		8 TH ELEC	4	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
22	(223)		8 TH ELEC	3	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
23	(323)		8 TH ELEC	2	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
24	(65)		8 TH ELEC	1	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SL Center Sides	
25	(311)		7 TH ELEC	4	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
29	(301)		6 TH ELEC	4	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
30	(203)		6 TH ELEC	3	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
31	(303)		6 TH ELEC	2	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
32	(61)		6 TH ELEC	1	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SL Center Sides	
33	(35)		3 RD ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31	
34	(33)		3 RD ELEC	2	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31	
35	(3)		4 TH Elec	2	Etc Source4 19deg 575w	Special	
36	(4)		4 TH Elec	1	Etc Source4 19deg 575w	Special	
37	(15)		1 ST ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11	
38	(13)		1 ST ELEC	2	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11	
41	(221)		8 TH ELEC	5	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
42	(322)		8 TH ELEC	6	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
43	(222)		8 TH ELEC	7	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
44	(64)		8 TH ELEC	8	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SR Center Sides	

Dim	Chan	Ad	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gb
48	(211)		7 TH ELEC	5	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
49	(60)		6 TH ELEC	8	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SR Center Sides	
50	(202)		6 TH ELEC	7	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
51	(302)		6 TH ELEC	6	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
52	(201)		6 TH ELEC	5	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
53	(34)		3 RD ELEC	5	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31	
54	(32)		3 RD ELEC	4	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31	
55	(31)		3 RD ELEC	3	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 31	
56	(2)		4 TH Elec	3	Etc Source4 19deg 575w	Special	
57	(14)		1 ST ELEC	5	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11	
58	(12)		1 ST ELEC	4	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11	
59	(11)		1 ST ELEC	3	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 11	
60	(21)		2 ND ELEC	3	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21	
65	(62)		7 TH ELEC	8	Etc Source4 50deg+18" Sidearm 575w	SR Center Sides	
66	(212)		7 TH ELEC	7	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 201	
67	(312)		7 TH ELEC	6	Etc Source4 PAR MFL 575w	BAX G 301	
72	(1)		5 TH ELEC	1	Etc Source4 36deg 575w	Special	
79	(24)		2 ND ELEC	5	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21	
80	(22)		2 ND ELEC	4	Etc Source4 36deg 575w	Fronts G 21	
81	(51)		B PIPE SL CAT	1	Etc Source4 50deg 575w	SL Quarter Sides	
82	(53)		B PIPE SL CAT	2	Etc Source4 50deg 575w	SL Quarter Sides	
84	(55)		B PIPE SL CAT	3	Etc Source4 50deg 575w	SL Quarter Sides	
125	(50)		A PIPE SR CAT	1	Etc Source4 50deg 575w	SR Quarter Sides	

Dim	Chan	Ad	Position	U#	Inst Type & Access & Load	Purpose	Clr & Gb
129	(54)		A PIPE SR CAT	3	Etc Source4 50deg 575w	SR Quarter Sides	
132	(52)		A PIPE SR CAT	2	Etc Source4 50deg 575w	SR Quarter Sides	
181			Vom		"Jelly Jar" Vapor Sconce	Vom Lighting	
182	(401)		(house) Grid Central	1	Par 38 House Lights 75w	House Central	
183	(402)		(house) Grid Perimeter	1	Par 38 House Lights 75w	House Lights Perimeter	
184	(403)		(house) Grid Upstage	1	Par 38 House Lights 75w	House Lights Upstage	
188	(450)		(house) SR & SL VOMS	1	"Jelly Jar" Vapor Sconce 60w	Vom Lighting	
444	(404)		(house) BALCONY	1	House Light 60w	House Balcony Center	

TABLE OF CONTENTS

1 ST ELEC	1	B PIPE SL CAT	3
2 ND ELEC	1	(house) Grid Upstage	4
3 RD ELEC	1	(house) Grid Central	4
4 TH Elec	1	(house) Grid Perimeter	4
5 TH ELEC	2	(house) BALCONY	4
6 TH ELEC	2	DS CAT PIPE	5
7 TH ELEC	2	6th Elec	6
8 TH ELEC	3	(house) SR & SL VOMS	6
A PIPE SR CAT	3	Vom	6

1 ST ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Fronts G 11	Etc Source4 36deg	575w		(15)		37
2	Fronts G 11	Etc Source4 36deg	575w		(13)		38
3	Fronts G 11	Etc Source4 36deg	575w		(11)		59
4	Fronts G 11	Etc Source4 36deg	575w		(12)		58
5	Fronts G 11	Etc Source4 36deg	575w		(14)		57

2 ND ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Fronts G 21	Etc Source4 36deg	575w		(25)		17
2	Fronts G 21	Etc Source4 36deg	575w		(23)		18
3	Fronts G 21	Etc Source4 36deg	575w		(21)		60
4	Fronts G 21	Etc Source4 36deg	575w		(22)		80
5	Fronts G 21	Etc Source4 36deg	575w		(24)		79

3 RD ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Fronts G 31	Etc Source4 36deg	575w		(35)		33
2	Fronts G 31	Etc Source4 36deg	575w		(33)		34
3	Fronts G 31	Etc Source4 36deg	575w		(31)		55
4	Fronts G 31	Etc Source4 36deg	575w		(32)		54
5	Fronts G 31	Etc Source4 36deg	575w		(34)		53

4 TH Elec

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Special	Etc Source4 19deg	575w		(4)		36
2	Special	Etc Source4 19deg	575w		(3)		35
3	Special	Etc Source4 19deg	575w		(2)		56

5 TH ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Special	Etc Source4 36deg	575w		(1)		72

6 TH ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	SL Center Sides	Etc Source4 50deg+18" Sidearm	575w		(61)		32
2	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(303)		31
3	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(203)		30
4	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(301)		29
5	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(201)		52
6	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(302)		51
7	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(202)		50
8	SR Center Sides	Etc Source4 50deg+18" Sidearm	575w		(60)		49

7 TH ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	SL Center Sides	Etc Source4 50deg+18" Sidearm	575w		(63)		8
2	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(313)		7
3	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(213)		6
4	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(311)		25
5	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(211)		48
6	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(312)		67
7	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(212)		66
8	SR Center Sides	Etc Source4 50deg+18" Sidearm	575w		(62)		65

8 TH ELEC

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	SL Center Sides	Etc Source4 50deg+18" Sidearm	575w		(65)		24
2	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(323)		23
3	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(223)		22
4	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(321)		21
5	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(221)		41
6	BAX G 301	Etc Source4 PAR MFL	575w		(322)		42
7	BAX G 201	Etc Source4 PAR MFL	575w		(222)		43
8	SR Center Sides	Etc Source4 50deg+18" Sidearm	575w		(64)		44

A PIPE SR CAT

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	SR Quarter Sides	Etc Source4 50deg	575w		(50)		125
2	SR Quarter Sides	Etc Source4 50deg	575w		(52)		132
3	SR Quarter Sides	Etc Source4 50deg	575w		(54)		129

B PIPE SL CAT

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	SL Quarter Sides	Etc Source4 50deg	575w		(51)		81
2	SL Quarter Sides	Etc Source4 50deg	575w		(53)		82
3	SL Quarter Sides	Etc Source4 50deg	575w		(55)		84

(house) Grid Upstage

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	House Lights Upstage	Par 38 House Lights	75w		(403)		184

(house) Grid Central

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	House Central	Par 38 House Lights	75w		(401)		182

(house) Grid Perimeter

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	House Lights Perimeter	Par 38 House Lights	75w		(402)		183

(house) BALCONY

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	House Balcony Center	House Light	60w		(404)		444

DS CAT PIPE

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Spare	ETC Source 4 19deg+Light Acc C-Clamp					
2	Spare	ETC Source 4 19deg+Light Acc C-Clamp					
3	Spare	ETC Source 4 19deg+Light Acc C-Clamp					
4	Spare	ETC Source 4 19deg+Light Acc C-Clamp					
5	Spare	ETC Source 4 19deg+Light Acc C-Clamp					
6	Spare	ETC Source 4 19deg+Light Acc C-Clamp					
7	Spare	ETC Source 4 26deg+Light Acc C-Clamp					
8	Spare	ETC Source 4 26deg+Light Acc C-Clamp					
9	Spare	ETC Source 4 36deg+Light Acc C-Clamp					
10	Spare	ETC Source 4 36deg+Light Acc C-Clamp					
11	Spare	ETC Source 4 50deg+Light Acc C-Clamp					
12	Spare	ETC Source 4 50deg+Light Acc C-Clamp					
13	Spare	ETC Source 4 50deg+Light Acc C-Clamp					
14	Spare	ETC Source 4 50deg+Light Acc C-Clamp					
15	Spare	ETC Source 4 50deg+Light Acc C-Clamp					
16	Spare	ETC Source 4 50deg+Light Acc C-Clamp					

DS CAT PIPE

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
17	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
18	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
19	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
20	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
21	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
22	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
23	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					
24	Spare	Etc Source4 PAR MFL+Light Acc C-Clamp					

6th Elec

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1		18" Sidearm FV					

(house) SR & SL VOMS

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
1	Vom Lighting	"Jelly Jar" Vapor Sconce	60w		(450)		188

Vom

U#	Purpose	Instrument Type & Accessory	Load	Clr & Gbo	Chan	Ad	Dim
	Vom Lighting	"Jelly Jar" Vapor Sconce					181